

Multimètres

Numériques TRMS

IM-9920/9930

Nouveaux multimètres 22000/40000 points. Ils combinent précision, facilité d'utilisation, sécurité et robustesse. Multimètres / TRMS AC-DC pour les mesures en tension / courant avec une fonction d'enregistrement MIN / MAX.



IM-9920



IM-9930

Caractéristiques spécifiques

	IM-9920	IM-9930
Tension continue	220mV/2.2V/22V/220V/1000V	400mV/4V/40V/400V/1000V
Tension alternative	220mV/2.2V/22V/220V/750V	4V/40V/400V/1000V
Courant continue	200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
Courant alternatif	200μA/2200μA/22mA /220mA/2.2A/10A	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
Résistance	220Ω/2.2KΩ/22KΩ/220KΩ/2.2MΩ/ 22MΩ/220M Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
Fréquence	22Nf/220Nf/2.2μF/22μF/220μF/2.2m/ 22Mf/220 mF	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/ 4mF/40mF/
Fréquence	10Hz~220MHz	40Hz~ 400MHz
Température °C/°F		-40°C~ 1000°C / -40°F~ 1832°F

Fonctionnalités

	IM-9920	IM-9930
Points d'affichage	22000	40000
Gamme automatique	-	-
True RMS	-	-
Bande passante	45Hz~10kHz	100kHz
Rapport cyclique	0.1%~9.9%	± (10%+90%)
Diodes	-	-
Mise hors tension automatique	-	-
Test de continuité sonore	-	-
Indicateur de batterie faible	≤7.5V	-
Maintien des données	-	-
Mode relatif	-	-
MAX / MIN	-	-
Mémoire interne	-	100
Interface USB	-	-
Double rétroéclairage	-	-
Valeur crête	-	-
RS-232	-	-
Bargraphe analogique	-	-
Protection d'entrée	-	-
Impédance d'entrée pour DCV	Approximativement 10MΩ	DC 400mV : Env. 2.5GΩ, toutes les autres gammes : 10MΩ
Boucle 4 - 20mA	-	± (1%+50)
Fusible 10A	-	-
Tension et courant AC + DC	-	-
Sacoche	Option CT616	-